

GalaXy 16+

Inbraakmeldcentrale

Modern, flexibel, betrouwbaar en zeer gebruikersvriendelijk

Bij de GalaXy staan eenvoud en gebruikersvriendelijkheid centraal. De GalaXy 16+ is een modern vormgegeven inbraakcentrale. De centrale is flexibel en uiterst betrouwbaar. Dit maakt deze centrale zeer geschikt voor toepassing in zowel de particuliere- als klein zakelijke markt.

Het 32 karakter tellende LCD code-bediendeel verstrekt alle informatie over het systeem en is Nederlandstalig.

De centrale is in drie verschillende "delen" te splitsen. Dit betekent dat bijvoorbeeld alleen het woon- of kantoordeelte in- en uitgeschakeld kan worden. Daarnaast kan de

geïntegreerde analoge modemkiezer van de GalaXy 16+ feilloos gegevens doormelden naar de particuliere alarmcentrale. Bovendien is het systeem door de speciale, modulaire opbouw eenvoudig uit te breiden.

Met de GalaXy 16+ is het mogelijk om SMS tekstberichten naar twee verschillende telefoonnummers te sturen, bijvoorbeeld in het geval van technische meldingen.



Voordelen op een rij:

- Eenvoudige bediening
- SMS berichtgeving
- Nederlandstalige teksten
- Volledig menugestuurd
- Remote service
- In drie delen in- en uit te schakelen
- On-board modemkiezer
- Up-/downloading



Honeywell Security

Toegang

CCTV

Brand

Inbraak

GalaXy 16+

Inbraakmeldcentrale

SECURITY MANAGER GOLD

Met het speciaal voor de eindgebruiker ontwikkelde Security Manager Gold software-pakket is het mogelijk de GalaXy centrale vanuit "uw bureaustoel" te bedienen.

Art.nr. 83.320 : Security Manager Gold

ARTIKELGEGEVENS

Art.nr. 10.195 : GalaXy 16+
Art.nr. 10.205 : GalaXy 16+ en LCD code-bedienpaneel

Bovenstaande centrales zijn op basis van een kleine kast.

Art.nr. 16.065 : MK7 LCD code-bediendeel

Art.nr. 16.460 : RIO in kast
Art.nr. 16.455 : RIO print

Art.nr. 15.497 : printerinterface
Art.nr. 15.520 : RS232 module in kast

Art.nr. 15.525 : RS232 module losse print

Art.nr. 83.270 : GalaXy Gold software

Productspecificatie

GalaXy 16+

Aantal zones	: 8 - 16
Zonefuncties	: 12
Aantal uitgangen	: 7 - 11
Programmeerbare uitgangen	: 8
RIO modules	: 1
LCD code-bediendelen	: 3
PIN codes	: 13
Voedingsunit	: 1 A
Intelligente voeding	: optie
Geheugen	: 250
Delen	: 3
Shift-key's	: 13
Bibliotheek	: 100
Remote service	: ja
RS485 lijnen	: 1
Modem-kiezer	: geïntegreerd
Protocol	: SIA
Up-/downloaden	: ja
Lijndetectie	: ja
Printermodule	: optie
RS232 module	: optie
SMS berichtgeving	: ja



Deze producten zijn ontworpen om te functioneren als onderdeel van een inbraaksignaleringsstelsel. Derhalve kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele diefstal en/of schade welke is ontstaan als gevolg van het direct of indirect gebruik van de in deze brochure vermelde producten.